Scheda dati

Specifiche



APC Back-UPS 650, 230 V

BK650EI

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potenza nominale in W	400 W
Potenza nominale in VA	650 VA
Tipo prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge
Numero di cavi	2
Tipo batteria	Batteria PB
Attrezzature fornite	CD con software CD documentazione 2 Cavi di alimentazione IEC C13 - IEC C14 scollegabili cavo USB

Batterie e tempi di funzionamento

Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	8 H
Quantità batterie sostitutive	1
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	9,0 Ah
Potenza carica batterie (watt)	12 W rated
Battery power in VAH	111 VAh capacity 111 VAh runtime
Durata batteria	4…6 anni
Batteria di ricambio	RBC17
Battery graph comments	Questo grafico si basa su dati reali di tempo di autonomia. Tutte le misurazioni sono state effettuate con batterie nuove a piena carica e un carico resistivo bilanciato (PF = 1.0). Il tempo di autonomia effettivo può variarer rispetto ai valori riportati nel grafico in quanto dipende da numerose variabili, tra cui l'età

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

	della batteria, il livello di carica della batteria, le condizioni ambientali e le caratteristiche del carico collegato.
Extendable Run Time	0

Generale

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Beige
Altezza	16,5 cm
Larghezza	9,1 cm
Profondità	28,4 cm
Peso prodotto	6,03 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting preference	No preference Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Ingresso

Frequenza di rete	47...63 Hz 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Limiti tensione in ingresso	160...286 V regolabile 180...266 V
Corrente di Ingresso massima per fase	7 A
Capacità corrente di commutazione	7 A

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)	400 W
Frequenza di uscita (sync alla rete)	47...63 Hz sync alla rete 50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
Topologia	Standby
Tipo di forma d'onda	Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Maximum configurable power in VA	650 VA
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.

Conformità

Certificazioni prodotto	A-Tick C-Tick CE GOST NEMKO
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente operativa	0…40 °C
Umidità relativa	5…95 %
Altitudine di funzionamento	0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio	-15…45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	5…95 %
Altitudine di stoccaggio	0,00…15240,00 m
Livello acustico	45 dBA

Comunicazioni & Gestione

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	310 J

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	49,4 cm
Confezione 1: larghezza	18,5 cm
Confezione 1: profondità	41,5 cm
Confezione 1: peso	7,31 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	132,5 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	510,86 kg
SCC14	10731304219788

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Efficienza energetica ottimizzata	Prodotto a efficienza energetica
Take-back	Take-back program available

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione

Sostituzioni consigliate