Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz mit USB 3.0 und Audio

Kurzbeschreibung

Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um **zwei Computer** mit DisplayPort Ausgang **an einem DisplayPort Monitor** zu betreiben.
Zusätzlich ist ein HDMI Ausgang vorhanden, wodurch zwei Monitore anschließbar sind, von denen nur einer aktiv sein kann.

Peripheriegeräte
Des Weiteren können über zwei USB 2.0 Anschlüsse Maus und Tastatur, und über **zwei USB 3.0 Anschlüsse** Festplatten oder USB Speicher angeschlossen werden.

Flexible Steuerung
Der aktive Computer kann per Mausgeste, Tastatur Hotkey, Taste am Gerät oder Infrarot Fernsteuerung ausgewählt werden.

Multi-Stream Transport (MST)
Durch die Unterstützung von MST (Multi-Stream Transport) können **mit einem optionalem MST-Hub auch mehrere Monitore** am DisplayPort Ausgang verwendet werden.



Hinweis

KVMs emulieren eine kabelgebundene Standardtastatur mit 104 Tasten und eine kabelgebundene generische Scrollrad-Maus mit 2 oder 3 Tasten an den jeweiligen Konsolenports. Ob eine drahtlose oder Gaming-Maus und -Tastatur mit KVM-Switches funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab; im Allgemeinen unterstützen die meisten drahtlosen Mäuse und Tastaturen die Arbeit mit KVM-Switches nicht. Wir empfehlen die Verwendung einer standardmäßigen kabelgebundenen Maus und Tastatur mit unseren KVM-Umschaltern.

Spezifikation

• Anschlüsse:
Eingang:
2 x DisplayPort Buchse
2 x USB 3.0 Typ-B Buchse
4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse für optionalen IR-Empfänger
1 x DC 5 V Stromanschluss verschraubbar
Ausgang:
1 x DisplayPort Buchse
1 x HDMI-A Buchse
2 x USB 3.0 Typ-A Buchse (USB 3.0 Hub)
2 x USB 2.0 Typ-A Buchse (Tastatur + Maus)
4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
• Umschaltung durch Taste, Maustaste, Hotkey oder Infrarot Fernbedienung
• Automatisches Umschalten beim Ein- oder Ausschalten eines PCs
• Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
• Unterstützt HDR
• Unterstützt MST (Multi-Stream Transport)
• Auflösung bis zu:
DisplayPort Ausgang:
7680 x 4320 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 60 Hz
HDMI Ausgang:
3840 x 2160 @ 60 Hz

Artikel-Nr. 11482

EAN: 4043619114825

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
• Robustes Metallgehäuse
• Farbe: schwarz
• Maße (LxBxH): ca. 178 x 75 x 26 mm

Netzteilspezifikation

• Steckernetzteil
• Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
• Ausgang: 5 V / 3 A
• Masse außen, Plus innen
• Maße:
innen: ø ca. 2,1 mm
außen: ø ca. 5,5 mm

Systemvoraussetzungen

• PC mit DisplayPort Buchse + USB Typ-A Buchse
• Monitor oder TV mit DisplayPort oder HDMI Anschluss
• Anschlusskabel

Packungsinhalt

• KVM Switch mit USB und Audio
• Fernbedienung
• 2 x Kabel USB 3.0 A Stecker zu USB 3.0 B Stecker, Länge ca. 1,0 m
• Externes Netzteil
• Befestigungswinkel und Schrauben
• Bedienungsanleitung

Abbildungen







Schnittstelle	
Ausgang:	1 x DisplayPort 20 Pin Buchse
	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
	2 x USB 3.0 Typ-A Buchse
	2 x USB 2.0 Typ-A Buchse
	4 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon)
Eingang:	1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm
	2 x DisplayPort 20 Pin Buchse
	4 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon)
	2 x USB 3.0 Typ-B Buchse
Technische Eigenschaften	
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	178,0 mm
Breite:	75 mm
Höhe:	26 mm