UP5



DAC USB et amplificateur de casque avec Bluetooth

Le Shanling UP5 est un **DAC USB portable et un amplificateur pour casque d'écoute avec support MQA** qui améliore votre musique avec un son transparent, équilibré et détaillé sur toute la gamme de fréquences. **Branchez vos écouteurs sur l'UP5 et connectez l'UP5 à un smartphone ou une tablette via Bluetooth**. Vous profitez déjà d'un son sans fil de haute qualité. **L'UP5 peut également être utilisé comme DAC USB et être connecté à l'appareil source via un câble USB**. Shanling a **équipé l'UP5 de sorties symétriques de 2,5 mm, 4,4 mm et d'une sortie asymétrique de 3,5 mm**, ce qui permet de brancher pratiquement tous les casques. Le UP5 est équipé d'une **molette pour le réglage du volume et la navigation dans les menus**.

Les paramètres tels que l'égaliseur, le gain, le codec lu et ainsi de suite sont affichés sur l'écran OLED de 0,96 pouce et peuvent être rapidement appelés et réglés à l'aide du bouton de volume sur le côté de l'appareil. De plus, l'application Shanling Eddict Player pour Android et iOS vous donne d'autres possibilités de contrôle sur votre smartphone pour les réglages et les préférences sonores comme le codec Bluetooth, les filtres, le niveau de gain ainsi que l'égaliseur et plus encore.

Spécifications

- DAC et amplificateur Bluetooth portable
- Fonctions sur l'UP5 : marche/arrêt, lecture/pause, volume +/-, titre suivant/précédent, répondre/finir/refuser un appel, verrouillage de l'écran, appairage Bluetooth, sélectionner un élément de menu/confirmer un élément de menu
- Utilisable avec de nombreux casques grâce à trois prises de sortie
- Sorties pour écouteurs : 3,5 mm asymétrique, 2,5 mm et 4,4 mm symétrique
- Entrée USB : USB-C
- Étui en similicuir avec passant de ceinture inclus
- Câble tressé s pour une longue durée de vie
- Microphone intégré pour téléphoner
- Charge On/Off : selon le réglage, l'UP5 tire son énergie de l'appareil source ou de la batterie interne.
- Version Bluetooth : 5.0
- Codecs Bluetooth : LDAC, LHDC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, SBC
- NFC intégré pour un couplage Bluetooth rapide
- L'UP5 supporte les fichiers Hi-Res jusqu'à 384 kHz / 32 bits et DSD256
- Le UP5 supporte le MQA 16x.
- Rapport signal/bruit : 120 dB
- Autonomie de la batterie : Asymétrique, DAC simple : jusqu'à 15 heures, Symétrique, DAC double : jusqu'à 11 heures, 100 heures en veille

Chips

- DAC-Chip : 2x ESS Sabre ES9219C
- USB-Chip : Xmos XU208
- Bluetooth-Chip : Qualcomm QCC5120

Contenu de la livraison

- Shanling UP5
- Câble court USB-C vers USB-C
- Adaptateur USB-A vers USB-C
- Étui en similicuir avec passant de ceinture
- Manuel d'utilisation

Shanling UP5	EAN : 6972835390493	N°Art. 9714	PVC: **CHF 199.00**

Portacomp AG Fabrikstrasse 28, 8854 Siebnen mail@portacomp.ch
Telefon 055 451 50 15 Fax 055 451 50 16 www.portacomp.ch

PORTACOMP
Distribution for Winners