Aune X7s



Kopfhörer-Verstärker

Der Aune X7s ist ein Kopfhörer-Verstärker mit viel Power und einem warmen musikalischen Klangbild. Der Aune X7s Verstärker liefert **eine grosse Portion Leistung**, die auch den Betrieb leistungshungriger Kopfhörer zulässt. An der Unterseite des Gerätes kann zudem der Verstärkungsgrad (Gain) von 0 dB, 12 dB oder 20 dB ausgewählt werden. Somit ist der Aune X7s für den Einsatz mit praktisch jedem beliebigen Kopfhörer oder Ohrhörer geeignet. Der Aune X7s gibt einen klaren, kraftvollen und detailreichen Klang mit einer weiten Klangbühne und einer **warmen musikalischen Klangcharakteristik** wieder. Dank seines kompakten Designs findet der X7s überall einen Platz, sei es im HiFi-Rack, im Regal neben dem Relax-Sessel oder auf dem Schreibtisch.

Spezifikationen

- Kopfhörer-Verstärker mit symmetrischem XLR und Standard 6.35 mm Ausgang
- Verstärker mit Klasse A Bauweise für geringste Verzerrungen und eine hervorragende Klangqualität
- Aufbau mit 8 Transistoren, die in 4 Gruppen unterteilt sind, für voll symmetrische Signalausgabe
- Auch als Vorverstärker einsetzbar
- Anschlüsse:
  6.35 mm Kopfhörer-Anschluss (Adapter 6.35 mm auf 3.5 mm im Lieferumfang)
  4-Pin-XLR Kopfhörer-Anschluss symmetrisch
  Cinch Line Ausgänge (RCA L/R)
  Cinch Line Eingänge (RCA L/R)
  Anschluss für Netzteil
- Verstärkungsgrad (Gain) einstellbar an der Unterseite des X7s: 0 dB / 12 dB / 20 dB
- Griffiges Lautstärke-Drehrad an der Vorderseite des Gerätes
- Strom Ein/Aus Schalter an der Rückseite des Gerätes
- Frequenzgang: 20 Hz ~ 200 kHz
- Klirrfaktor (THD+N):
  6.35 mm Kopfhörer-Anschluss: 0.00014% @ 1 kHz
  XLR: 0.00013% @ 1 kHz
- Maximale Ausgangsleistung:
  6.35 mm Kopfhörer-Anschluss: 250 mW @ 300 Ohm / 1000 mW @ 32 Ohm
  XLR: 1000 mW @ 300 Ohm / 1700 mW @ 32 Ohm
- Signal-Rausch-Abstand (SNR):
  6.35 mm Kopfhörer-Anschluss: 117 dB
  XLR: 125 dB
- Übersprechen (Crosstalk) 6.35 mm Kopfhörer-Anschluss + XLR: < 92 dB @ 1 kHz 300 Ohm
- Abmessungen: 145 x 171 x 45 mm

Lieferumfang

- Aune X7s
- Netzteil
- 6.3 mm auf 3.5 mm Adapter
- Bedienungsanleitung