Delock DisplayPort 1.4 Adapter Stecker zu Buchse 90° links gewinkelt 8K 60 Hz

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann die DisplayPort Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Kabels an schwer zugänglichen Stellen.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x DisplayPort Stecker >
  1 x DisplayPort Buchse
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1
- Pin 20 verbunden (Unterstützt 3,3 V)
- Kontakte goldbeschichtet
- Datentransferrate bis zu 32,4 Gb/s
- Auflösung bis zu:
  Monitor mit DSC Unterstützung: 7680 x 4320 @ 60 Hz
  Monitor ohne DSC Unterstützung: 7680 x 4320 @ 30 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Maße (LxBxH): ca. 30,3 x 31,6 x 12,0 mm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Buchse

Packungsinhalt

- DisplayPort Adapter

Artikel-Nr. 66296

EAN: 4043619662968

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag



© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Spezifikation:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR10
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x DisplayPort 20 Pin Buchse
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	32,4 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Länge:	30,3 mm
Breite:	31,6 mm
Höhe:	12 mm
Farbe:	schwarz

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.